

KARTA KASY

NAZWA KASY	EURO-50TE Mini
NAZWA PRODUCENTA, ADRES	Elcom spol. s r.o., Prešov Jesenná 2695/26, 080 01 Prešov Słowacja
PODMIOT SKŁADAJĄCY WNIOSEK, ADRES	TORELL – Danuta Wingert i Wspólnicy – Spółka Jawna ul. Obrońców Westerplatte 5 83-000 Pruszcz Gdański
WYMIARY KASY	14 x 24,5 x 9 [cm]
MASA KASY	0,65 [kg] (bez zasilacza)
ZASILANIE KASY POBÓR MOCY	Rodzaj zasilacza – ZASILACZ ZEWNĘTRZNY Napięcie zasilające podawane do gniazda zasilania kasy 12 [V] Prąd zasilania DC 1 [A] Pobór mocy: dla pełnego obciążenia kasy (wydruk 1/8 zaczernienia): 3,2W w trybie oszczędzania energii: 0,15W
LICZBA NAZW TOWARÓW, ORGANIZACJA BAZY TOWAROWEJ KASY	2000 kodów towarów (w tym 20 kodów opakowań zwrotnych) Organizacja bazy towarowej: wewnętrzna baza towarowa
SZEROKOŚĆ TAŚMY PAPIEROWEJ, LICZBA ZNAKÓW NA TAŚMIE, LICZBA ZNAKÓW NAZWY TOWARU	57 [mm] 42 znaki 24 znaki
TYP DRUKARKI / PRODUCENT	Drukarka z jednym traktem wydruku drukarka termiczna Seiko LPTZ-245;
ZAKRES TEMPERATUR PRACY KASY	0 do 45°C
WSPÓLPRACA Z KOMPUTEREM	OFFLINE
WSPÓLPRACA Z KASAMI	NIE
INTERFEJSY KASY (TYPY I PRZEZNACZENIE)	USB (Elcom) – współpraca z komputerem RS232 (CAS Angel AP-I) – współpraca z wagą elektroniczną RS232 (nie dotyczy) – współpraca z czytnikiem kodów kreskowych SZUF (nie dotyczy) – sterowanie otwarciem szuflady
LICZBA STAWEK PODATKOWYCH	7
PRZEZNACZENIE KASY	Ogólne
KASA	Stacjonarna lub przenośna
OZNACZENIE I NUMER KONTROLNY PROGRAMU PRACY KASY	Oznaczenie programu pracy kasy: 2.00a PL Suma kontrolna programu pracy kasy: 25C8EE536FC72E444EBC23683B33A32AD8301234 Oznaczenie programu kontrolera pamięci fiskalnej: 0.004 Suma kontrolna kontrolera pamięci fiskalnej: 4480DB1499DAAD27293058566B3A131C6D24C9AD
OZNACZENIE PAMIĘCI Z PROGRAMEM PRACY KASY	ARM STR911FA
OZNACZENIE PROGRAMU ARCHIWIZUJĄCEGO	Euro2A ver.6.00
OZNACZENIE PROGRAMU ODCZYTU PAMIĘCI FISKALNEJ KASY	Euro2A ver.6.00
OPCJE KASY	Standardowa wersja kasy występuje w pełnym ukompletowaniu. Egzemplarze fabryczne przekazane użytkownikowi mogą nie zawierać: - gniazd portów RS232, - podświetlenia wyświetlacza, - gniazda i płytki pośredniczącej sterowania szufladą.